

COBモード(強・弱・点滅)



強 500lm (点灯時間 約2時間) 点滅モード

弱 160lm (点灯時間 約3時間)

XPGモード(強・弱・点滅)



最大500lm

強 160lm (点灯時間 約3時間) 点滅モード

弱 50lm (点灯時間 約4時間)

上下145度首振り
フォーカス調整



リチウムイオン充電電池内蔵

2000mAh



充電ケーブル:USB(TYPE-C)ケーブル

センサースイッチ



暗所や汚れた手でスイッチに触れずに点灯/消灯の切替が可能。
※点灯でさせていたライトの点灯/消灯のみ

MAINTENANCE

センサースイッチ
手を触れずに照明モード切替

フォーカス調整
XPG集光・拡散ライト調整可能



CYCLING

IPX4防水 最大500lm



CAMPING

照射距離 最大約 200m



LED MOTION SENSOR HEAD LIGHT



LEDモーションセンサーヘッドライト MSHL 500 BL

LEDモーションセンサーヘッドライト 各部名称



品質表示

材質：本体部分/ABS バンド部分/ナイロン
内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 (2000mAh)

センサースイッチモード使用方法

- ◎ スイッチボタンを押して点灯状態になります。(6モード)
- ☹ モード切替ボタンを押すと●が赤に点灯し、センサースイッチモードになります。センサースイッチ部分に手をかざすと点灯したライトの点灯・消灯となります。

充電方法

付属のUSBケーブルを使用し充電してください。
※充電完了後はケーブルを外し充電をやめてください。

バッテリー残量を知らせる4つのバッテリーディスプレイがあり、残量に応じて点灯します。
(満充電までの目安:約3時間程度)

※USB充電ケーブル差込口は、電源ボタンの下側にあります。充電完了後はゴムカバーをしっかり閉じてください。

保管方法

満充電状態にして保管してください。
定期的に動作確認をお願いします。

使用上の注意

- ライトの光を直接目に当てないようにしてください。直視しますと一時的に見えにくくなり、大変危険です。
- 本製品に落としたり衝撃を与えないでください。
- 分解・改造は故障の原因となりますので分解はしないでください。
- 内蔵リチウムイオンバッテリーの為、電池の交換は出来ません。



4 934341 520100

発売元 **天寿刃物コーポレーション**

〒673-0404 兵庫県三木市大村 63-32 TEL.0794-82-5449 FAX.0794-82-8489
https://www.fujimoto-sansho.jp/ Mail : yamaryo@violin.ocn.ne.jp