

ナカトミ インバーター発電機 NIVG-1600



NIVG-1600
Inverter Generator

商品詳細はこちら

NAKATOMI



- ・ インバーター内蔵でパソコンや精密機器にも使用可能！
- ・ 負荷に応じエンジン回転数を制御する
エコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。
- ・ 付属の充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。
- ・ 現場・日曜大工でも使用できる余裕の1600W出力。

レジャーや防災例



屋外作業例



燃料タンク容量
3.9L

定格出力
1.6kVA

連続使用時間
約**4.5~3時間**
(エコモード~定格負荷)

エコモード使用
1.5倍

コンセント形状

交流 AC100V 15A(2口)	直流 DC12V 8A	USB DC5V 2A(2口)
-------------------------	-------------------	-----------------------

商品説明

型式	NIVG-1600
JANコード	4511340007667
ブランド	NAKATOMI
価格	オープン価格
本体寸法	50×28×46cm (幅×奥行き×高さ)
重量	約21kg
付属品	直流バッテリー充電用コード×1 プラグレンチ×1 ドライバー×1



仕様説明

エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	79mL
出力	2.2kW(3.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.9L(レベルゲージ位置)
エンジンオイル容量	350mL
始動方式	リコイルスターター
点火プラグ	TORCH A7RTC
騒音値	約70dB (エコ約64dB)
使用連続時間	約3時間 (定格負荷)
保証期間	1年