

●● New Arrival !!!!
— 新商品のご案内

HAC5730A
12V車用 100Wマルチパワー
インバーター

入り数:12コ 種類:1種 重量:約350g(箱込)、約300g(本体)
 サイズ:約W12×D4×H23.5cm(本体)約W17×D8.5×H3.5cm(本体)
 約60cm(ケーブル長)
 主材質:ABS・PC・鉄 JAN:4573630 275521

12V車用
100Wマルチパワー
インバーター

合計7ソケット
ACコンセント×2
シガーソケット×1
USBポート×4
Type-C×1 / Type-A×3



※AC電源は製品によっては正常に作動しない場合があります。

PD・QC対応
USBも高速充電で便利!!

各種安全設計
過負荷・短絡・加熱の保護



車内で家電が使える!



【製品仕様】 ※複数同時接続の場合、出力は分散されます。

入 力	DC12V車専用 ※24V車では使用不可 合計出力(全セット合計):100W AC電源:100V 50Hz/60Hz(最大100W)
各 種 出 力	USB-A(青):DC5V3.1A×2 USB-A(赤):5V3.4A/9V2A/12V1.5A(QC3.0) Type-C:5V3A/9V2A/12V1.5A(PD18W) シガーソケット:DC12V/4A
A/C出力波形	修正正弦波
各種保護機能	過負荷保護/短絡保護/加熱保護
入力過電圧保護	16V ±0.5V
入力低電圧保護	10V ±0.5V
放 熱 対 策	冷却ファン

⚠ 使用できない機器

- ①消費電力100Wを超える(一時的にでも)電気製品※電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど
- ②大型冷蔵庫・洗濯機などの大型モーターを使用する機器
- ③医療機器・精密機器
- ④修正正弦波に対応していない機器
- ⑤インバーター式・リッドスタート式のライト